

概要

MS3916 一次遅れ変換モジュールは、DC 入力信号に対して時定数を変更して相互に絶縁された2チャンネルのDC 出力信号に変換する製品です。

- ▽ 保守性と高密度実装を兼ね備えた多連ベース取付
- ▽ 入力—第1出力—第2出力—電源各間を絶縁
- ▽ 電源ライン上にヒューズを標準装備入力

ご発注形式

型式番号
MS3916-1□□ (□~□) -8□□
① ② ③

仕様

電源部仕様


供給電源	24V DC±10%
電源感度	出力値の±0.1%以下(電源電圧 10%変動時)
過電流保護	160mA ヒューズ
最大消費電流	45mA 以下

入力部仕様

① 入力信号 (ご指定下さい)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1~5V DC..... V1 ■ 0~1V DC..... V4 ■ 0~5V DC..... V5 ■ 0~10V DC..... V6 ■ ±5V DC..... W5 ■ ±10V DC..... W6 ■ 上記以外、スパン 200mV~100V、スパン±200mV~100V の DC 電圧信号..... X2(□~□) ■ 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)..... C1 ■ 1~5mA DC..... C4 ■ 10~50mA DC..... C5 ■ 上記以外、スパン 0~100μA から 0~100mA、スパン±100μA~±100mA の DC 電流信号..... CY(□~□)
入力抵抗	電圧入力型: 1MΩ以上(停電時1MΩ以上) 電流入力型: 250Ω (4~20mA: 標準)
入力許容電圧	電圧入力型: 30V DC max. 連続 電流入力型: 40mA DC max. 連続
②一次遅れ時定数 (ご指定下さい)	一次遅れ時定数の最小値、最大値を 0.2~20 秒の範囲内にてご指定下さい。
時定数設定トリマ	270° 回転
時定数指定設定精度	MIN 値: ご指定値の-30~0%以内 MAX 値: ご指定値の 0~+30%以内

基本価格

¥35,000



出力部仕様

③ 出力信号 (ご指定下さい)	第1出力信号/第2出力信号.....注文コード ■ 1~5V DC/1~5V DC..... V1 ■ 0~5V DC/0~5V DC..... V5 ■ 0~10V DC/0~10V DC..... V6 ■ 1~5V DC/4~20mA DC..... C1 * 第1、第2出力信号の選択は上記左右の組み合わせに限ります。
最大出力負荷	電圧出力: 2mA 以下 電流出力: 300Ω 以下
ゼロ点調整範囲	スパンの約±2% (変換器前面トリマにより可変)
スパン調整範囲	スパンの約±2% (変換器前面トリマにより可変)

基準性能

変換精度	±0.1%/F.S.以内(25°C±5°Cにて)
温度特性	10°Cの変化に対してスパンの±0.2%以内
C M R R	100dB 以上(500V AC、50/60Hz)
信号絶縁	入力—第1出力—第2出力—電源各間絶縁
絶縁抵抗	100MΩ 以上(@500V DC) 入力—第1出力—第2出力—電源各間
耐電圧	入力—[第1出力、第2出力、電源]間 :1500V AC 1分間 遮断電流0.5mA 1分間 第1出力—第2出力—電源各間 :500V AC 1分間 遮断電流0.5mA 1分間
S W C 対策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動作環境	温度: 0~55°C 湿度: 90%RH 以下(結露のないこと)
保存温度	-10~60°C


取付・形状

取付方法	専用ベース RC3900A-□□AO RC3900-□□AO に取付
配線方法	専用ベース RC3900A-□□AO RC3900-□□AO に配線
外形寸法	W19.5×H53×D84mm(取付ネジ含む)
質量	約 80g 以下

材質

本体ハウジング	ABS 樹脂
基板	ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
防湿処理	HumiSeal 1A27NS (ポリウレタン樹脂)

端子配列



端子	信号	端子	信号
①	+ INPUT	⑦	+ OUTPUT 1
②	- INPUT	⑧	- OUTPUT 1
③	N. C.	⑨	+ OUTPUT 2
④	N. C.	⑩	- OUTPUT 2
⑤	N. C.	⑥	+ POWER DC24V
⑥	N. C.	⑦	-
		⑧	N. C.
		⑨	N. C.
		⑩	F. G.
			N. C.

ブロック図

